

Luuri

Numeronäppäimistö



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Audionäppäimet



Puhelun päättämisenäppäin puhelun päättäminen.



Kädet vapaana -kuulokkeen tai kaiuttimen valintanäppäin Soittaminen tai vastaanottaminen ilman luuria (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- Taustavalo syttyy, kun valitaan kädet vapaana -kuuloke tai luuri (lyhyt painallus).
- Taustavalo vilkkuu, kun valitaan kaiutin (pitkä painallus).



Välipuhelu-/mykistysnäppäin:

- Puhelu meneillään: voit estää keskustelukumppaniasi kuulemasta puhettasi painamalla tätä näppäintä.
- Päätte on lepotilassa: voit vastata puheluihin luuria nostamatta painamalla tätä näppäintä (Ei käytettävissä suojatussa tilassa).



Kaiuttimen, luurin tai soiton äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Toimintinäppäimet



Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita
Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.



Palautusnäppäin: viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.



Aseta puhelinjohdon liitin huolellisesti sille tarkoitettuun lokeroon, ettei liitin vaurioitu.

Navigaatio



Pystytason navigaattorinäppäin: aloitussivun tai valikon selaaminen sekä tekstiosion selaaminen tekstiä kirjoitettaessa.

Aloitussivu muodostuu seuraavista osista:

- Päätteen tilatiedot (lukittu, kutsunsiirto käytössä jne.),
- Päivämäärä ja kellonaika,
- Päätteen ohjelmointi- ja määrittystoiminnot.



OK-näppäin: vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.



Paluu- ja lopetusnäppäin: edelliselle tasolle palaaminen (lyhyt painallus) tai aloitussivulle palaaminen (pitkä painallus). Näppäimen avulla voi myös korjata syötetyn merkin.

Toimintinäppäimet ja ohjelmoitavat näppäimet



Tietonäppäin: Tämän avulla voit noutaa puhelimeen liittyvän nimen ja numeron tai tiedot esiohjelmoituista näppäimistä tai muokata päätteen ohjelmointia tai kokoonpanoa.



Hakemistonäppäin : Henkilökohtaisen hakemiston käyttäminen (lyhyt painallus) tai soittaminen nimeä käyttäen (pitkä painallus tai kaksoispainallus)*.



Ohjelmoituvat toimintinäppäimet ja ohjelmoitava näppäin

Merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen liitetyn toiminnon olevan käytössä. Näiden kuuden näppäimen toiminnot jakautuvat seuraavasti:

- kaksi linjanäppäintä,
- näppäin, jolla käynnistetään tai peruutetaan kutsunsiirto toiseen numeroon,
- neuvottelunäppäin,
- siirtonäppäin,
- ohjelmoitava pikavalintanäppäin.

Vain linjanäppäimet ovat käytössä suojatussa tilassa .



Tämä tunnus ilmaisee, että toiminto on käytettävissä suojatussa tilassa. Yhtiön puhelinjärjestelmän määrittysten mukaan puhelin voi palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi siirtyä suojattuun tilaan automaattisesti, jos yhteys järjestelmään katkeaa . Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asentajaan tai järjestelmävalvojaan. Suojattu tila on käytössä vain 8 Extended Edition –sarjan puhelimissa.

Puhelimen asetukset

Henkilökohtaisen salasanasasi muuttaminen



Asetukset



Asetukset



Puhelin



Salasana



noudata näytössä olevia ohjeita

Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä



Lukitus



anna salasana tai hyväksy seuraamalla näytön ohjeita*

Soittoäänien asetukset



Asetukset



Puhelin



Soittoääni



muokkaa soittoäänien asetuksia, kuten melodiaa, äänenvoimakkuutta ja tilaa, seuraamalla näytössä olevia ohjeita

pitkä painallus

Näytön kontrastin säätäminen



Asetukset



Puhelin



Kontrasti



kontrastin lisääminen tai vähentäminen

hyväksyminen

pitkä painallus

Puhelimen käyttäminen

Oman numeron selvittäminen



Nro?



puhelinnumero näkyy ruudussa

pitkä painallus

Puhelun soittaminen



nosta luuri

kädet vapaana ('hands-free')

linjanäppäin/ohjelmoitu linjanäppäin

valitse numero



soittaminen henkilökohtaisella hakemistolla



Dial by URI



valitse numero puhelua varten



Voit soittaa ulkopuhelun valitsemalla ulkolinjan numeron ennen vastaanottajan numeroa

Puheluun vastaaminen



nosta luuri

kädet vapaana ('hands-free') (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

linjanäppäin, jonka valo vilkkuu

Uudelleenvalinta



viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen

Automaattisen soittoiston käyttäminen silloin, kun sisäpuhelin vastaanottajan linja on varattuna

vastaanottajan linja on varattuna



Puhelun aikana

Esiohjelmoidut toimintonäppäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. Käytä näitä toimintoja valikkonäppäinten avulla.

Äänitaajuusmerkkien lähettäminen

Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitaajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun käytetään automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muualla sijaitsevasta puhepostilaatikosta. Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.



valitse äänitaajuusvalinta

Suojatussa tilassa oleva puhelin on määritetty oletusarvoisesti lähettämään koodit äänitaajuuden avulla.

Välilyksely

Toiseen numeroon soittaminen puhelun aikana (ensimmäinen puhelu menee pitoon)



valitse numero (ei käytettävissä suojatussa tilassa)

vapaa linjanäppäin

Puhelun yhdistäminen

Meneillään olevan puhelun yhdistäminen toiseen numeroon



valitse numero

ohjelmoitu näppäin siirto



Puhelinneuvottelu

Toinen puhelu pidossa.



ohjelmoitu näppäin 'neuvottelu'

■ Päättäneuvottelu painamalla menupainiketta. Palaat ensimmäiseen puheluun.



ohjelmoitu näppäin 'neuvottelu'

Puheviestit

Puhepostin kuunteleminen

Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.



Kutsunsiirto

Esiohjelmoidut toimintonäppäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. Käytä näitä toimintoja valikkonäppäinten avulla.

Kutsunsiirto toiseen numeroon



valitse kutsunsiirtonäppäin

valitse vastaanottajan numero

valitse kutsunsiirto toiseen numeroon

OK

hyväksyminen

OK

valitse vastaanottajan numero

paina ok-näppäintä jos ohjelmoitu asetus ei tallentunut automaattisesti*

Puhelujen siirto puhepostiin



valitse siirto viestipalveluun

OK

Paina OK-näppäintä jos ohjelmoitu asetus ei tallentunut automaattisesti*.

Kun palaat takaisin, peruuta kaikki kutsunsiirrot



valitse kutsunsiirtonäppäin



vahvista tarvittaessa kutsunsiirron poistaminen käytöstä

Hakemistot

Tietyt tämän osan toiminnot määntyvät puhelinjärjestelmän mukaan. Ota yhteys asentajaan tai katso lisätietoja asianmukaisesta käyttöoppaasta. ()*

Soittaminen nimeä käyttäen*



pitkä painallus

nimen ensimmäisten kirjainten valinta

valitse nimi listasta

Nimeä näppäiltäessä käytetään ennakoivaa tekstinsyöttöä. Voit valita nimen kunkin kirjaimen painamalla kerran sitä näppäintä, joka sisältää kyseisen kirjaimen.

Henkilökohtaisen hakemiston näppäinten ohjelmoiminen



lyhyt painallus

valitse luettelosta tyhjä kohta (0-9)*

Soittaminen henkilökohtaista hakemistoa käyttäen



lyhyt painallus

valitse ohjelmoitu näppäin (0 - 9)

valitse puhelun vastaanottaja

käynnistä puhelu

Takuumääräykset

Tässä julkaisussa esitellään Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone- ja 4019 Digital Phone-puhelimien Alcatel-Lucent OmniPCX Office- ja Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server -puhelinjärjestelmiin liitettyä käyttöpalveluita. Suojattu tila on käytettävissä vain, jos järjestelmä on yhteensopiva SIP-standardin kanssa ja kokoonpano on oikein määritetty. Lisätietoja on aseman käyttöoppaassa.

Älä koskaan päästä puhelinpäättettä kosketuksiin veden kanssa. Voit kuitenkin puhdistaa puhelinpäättteen kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, kuten kloriittia tai asetonia, jotka voivat vahingoittaa puhelimen muoviosia. Älä koskaan suihkuta puhelimeen puhdistusainetta. Kuuloke ja kuulopuhelimen mikrofonin alue saattavat vetää puoleensa metalliesineitä, ja tämä saattaa aiheuttaa vaaran korvalle.

Ohjekirjan tiedot eivät ole sitovia, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Jotkin puhelinpäättteen ominaisuudet ovat riippuvaisia järjestelmän määrittämisestä tai vaativat ohjelmistoavaimen aktivoimista.

Alcatel-Lucent Enterprise vakuuttaa, että tämän käyttöoppaan kattamat tuotteet täyttävät EU-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset. Saat tämän asiakirjan alkuperäisen kopion tarvittaessa järjestelmän asentajan välityksellä.



Käytettyjen tuotteiden keräys tulee hoitaa selektiivisesti. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat taustayrityksensä omaisuutta. Tässä esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Alcatel-Lucent ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään

* Ottakaa yhteyttä järjestelmän asentajaan tai katsokaa lisätietoja käyttöoppaasta sen mukaan, mikä puhelinjärjestelmä teillä on käytössä.